


Einbauspot
rund & shwenkbar

MATO

Bedienungsanleitung Instruction Manual



Lieferumfang
Scope of delivery

1x Einbauspot

1x Recessed downlight

Bedienungsanleitung für MATO EINBAUSPOT

LF-006-BL, LF-006-WH, LF-006-SV, LF-006-GD

Lesen Sie bitte alle Anweisungen und Hinweise sorgfältig durch. Bewahren Sie im Anschluss diese Anleitung gut auf, um später bei Bedarf darin nachschlagen zu können. Wenn Sie das Produkt an jemand anderen weitergeben, geben Sie auch diese Anleitung mit. Das Einbauspot nicht für die kommerzielle Nutzung geeignet.

Please read all instructions and notices carefully. Afterwards, keep these instructions in a safe place so that you can refer to them later if necessary. If you pass the product on to someone else, please also pass on these instructions. The Recessed downlight is not suitable for commercial use.

Scan for
**International
instruction
manual**



or visit us :

www.mato-lighting.com/manuals

Technische Daten Technical Data

Modell	LF-006
Max. Leistung	7 Watt
Material	Polycarbonat (LF-006-BL, LF-006-WH) ABS (LF-006-SV, LF-006-GD)
Produktabmessung	Ø 85 x 25 mm
Bohrlochdurchmesser	Ø 75 mm
Schutzart	IP20

Model	LF-006
Max. voltage	7 Watt
Material	Polycarbonat (LF-006-BL, LF-006-WH) ABS (LF-006-SV, LF-006-GD)
Product dimension	Ø 85 x 25 mm
Hole diameter	Ø 75 mm
Protection type	IP20

Pflegehinweise Care instructions

Einfach mit einem Staubwedel
oder einem Staubtuch abwischen. | Simply wipe with
a dust cloth.

WICHTIG für den Gebrauch IMPORTANT for use



- Dieses Produkt nur im Innenbereich verbauen.
- Die Installation sollte von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Vor der Installation den Strom abschalten.
- Immer Klemmen verwenden, die für das Material geeignet sind.
- Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden die durch falschen Gebrauch entstanden sind.









Sollten die vorgenannten Punkte nicht eingehalten werden, kann es zu einem Kurzschluss oder elektrischen Schlag kommen.

Es besteht Lebensgefahr!

- Only install this product indoors.
- Installation should be carried out by a qualified electrician.
- Turn off the power before installation.
- Always use clamps that are suitable for the material.
- The manufacturer or dealer assumes no liability for damage caused by incorrect use

Failure to observe the above may result in a short circuit or electric shock. **There is danger to life!**

Montageanleitung Assembly Instruction



1. Anschlussleitung Spannungsfrei Schalten.
2. Schneiden Sie entsprechend dem Rahmendurchmesser ein Loch in die Decke.
3. Setzen Sie das LED-Modul in den Rahmen ein.
4. Anschlussleitungen an Kabelklemme anschließen.
5. Drücken Sie die Feder nach oben und führen Sie den Rahmen in das Deckenloch.
6. Gut gemacht, viel Spaß mit der neuen Beleuchtung.

1. Switch off power.
2. Cut a hole in the ceiling according to the frame diameter.
3. Insert the LED-Module into the frame.
4. Connect cables to terminal block.
5. Press the spring upwards and guide the frame into ceiling hole.
6. Well done, have fun with the new lighting.

Optionale Milchglasfolie zwischen Rahmen und LED Modul einsetzen. Dies erweitert den Abstrahlwinkel von 38° auf 110°.


Insert optional milky glass film between frame and LED module. This extends the beam angle from 38° to 110°.

Die gewünschte Lichtfarbe kann über den Schalter auf der Rückseite des LED Moduls eingestellt werden.

- WW ... 3000K Warmweiß
- NW ... 4000K Neutralweiß
- CW ... 6500K Kaltweiß

The desired light color can be set using the switch on the back of the LED module.

- WW ... 3000K warm white
- NW ... 4000K neutral white
- CW ... 6500K cold white



Entsorgung Disposal

Elektro Altgeräte bitte bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle entsorgen gemäß § 18 Absatz 4 ElektroG für private Haushalte.

Please dispose of old electrical devices at a designated collection point in accordance with Section 18 Paragraph 4 ElektroG for private households.

Scannen für
Video-Tutorial



or visit us :
www.mato-lighting.com/manuals

Sie haben Fragen? Wir sind für Sie da!
service@mato-lighting.com

MATOLUX GmbH
Johannes-Messner-Weg 1/5
6130 Schwaz
AUSTRIA



MADE IN PRC